

## HD-LSU2/HD-LSVU2 シリーズの仕様

最新の製品情報や対応機種については、カタログまたはインターネットホームページ (buffalo.jp) を参照してください。

インターフェース		USB 2.0
端子		USB 2.0 (シリーズ B)
転送速度 (理論値)		<USB 2.0> 最大 480Mbps ※1 <USB 1.1> 最大 12Mbps
出荷時フォーマット形式		NTFS (1パーティション)
外形寸法 (突起物含まず)		39 × 189 × 123 mm
消費電力		最大 18W、平均 9W
電源		AC100 ～ 240V、50/60Hz
動作環境	温度	5 ～ 35℃
	湿度	20 ～ 80%( 結露なきこと )
対応するパソコン		● USB 端子を標準搭載する次のパソコン ・ Windows パソコン ・ Apple 製 Mac (Intel 社製 CPU 搭載機のみ) ● 当社製 USB ボード ( 別売 ) を搭載した次のパソコン ・ Windows パソコン
対応 OS		Windows 8 (64 ビット、32 ビット) Windows 7 (64 ビット、32 ビット) Windows Vista (64 ビット、32 ビット) Windows XP (32 ビット) (Media Center Edition を含む)
		Mac OS X 10.5 以降 (Intel 社製 CPU 搭載機のみ)

※ 1 本製品を、USB 2.0 で規定されている HS モード (最大転送速度 480 Mbps) で使用するには、当社製 USB 2.0 インターフェース (または USB 2.0 に対応したパソコン本体) が必要です。

● 本製品のドライバがインストールされると、[デバイス マネージャー (デバイス マネージャ)] (※) に次のデバイスが追加されます。

※ [デバイス マネージャー (デバイス マネージャ)] は次の方法で表示できます。

- Windows 8.....スタート画面で [デスクトップ] を選択→カーソルを右上端に移動 (タブレットでは画面右端を左にスライド) して [設定] を選択→ [PC 情報] を選択→ [デバイスマネージャー] を選択
- Windows 7.....[スタート] をクリック→ [コンピューター] を右クリック→ [管理] をクリック→ [デバイスマネージャー] をクリック
- Windows Vista.....[スタート] をクリック→ [コンピューター] を右クリック→ [管理] をクリック→ 「続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたら [続行] をクリック→ [デバイスマネージャ] をクリック
- Windows XP.....[スタート] をクリック→ [マイ コンピュータ] を右クリック→ [管理] をクリック→ [デバイスマネージャ] をクリック

使用 OS	追加場所	追加デバイス名
Windows 8/7	ユニバーサル シリアルバス コントローラー	USB 大容量記憶装置
	ディスクドライブ	BUFFALO External HDD USB Device
Windows Vista	ユニバーサル シリアルバス コントローラ	USB 大容量記憶装置
	ディスクドライブ	BUFFALO External HDD USB Device
Windows XP	USB(Universal Serial Bus) コントローラ	USB 大容量記憶装置デバイス
	ディスクドライブ	BUFFALO External HDD USB Device